23.07.2025 20:08 1/3 Adressierung

# **Adressierung**

Mit der Einführung des i80386 standen 32-Bit-Register zur Verfügung. Mit einem 32-Bit-Zeiger kann man 23^2 = 4GB Speicher adressieren. Jede Adresse wird durch einen einzigen 32-Bit-Wert beschrieben, den 32-Bit-**Offset**.

# Adressierungsarten

## **Unmittelbare Adressierung**

Bei der unmittelbaren Adressierung (immediate adressing) steht der Quelloperand unmittelbar im Befehl. Er wird bei Übersetzung fest in den Maschinencode eingebunden und folgt unmittelbar auf den Befehlscode.

#### Beispiele:

```
MOV BX,9 ; 9 wird unmittelbar ins Register bx geschrieben
BYTE_VALUE DB 150 ; Ein Byte-Wert (BYTE_VALUE) wird zum Wert 150
definiert
ADD BYTE_VALUE, 65 ; Es wird unmittelbar der Wert 65 addiert
MOV AX, 45H ; 45H wird unmittelbar ins Register AX geshrieben
```

## Registeradressierung

Der Registeradressierung sind Quelle und Ziel interne Register des Prozessors.

Beispiele:

```
MOV EAX, EBX
```

## **Direkte Speicheradressierung**

Bei der direkten Speicheradressierung wird der Offset des adressierten Speicherplatzes direkt angegeben und liegt nach der Assemblierung fest. Die Angabe des Offsets kann als konstante Zahl oder (besser) als Variablenname erfolgen. Der Variablenname kann – muss aber nicht – in eckigen Klammern eingeschlossen sein. Es können auch Feldelemente direkt adressiert werden, indem nach dem Feldnamen ein Pluszeichen und eine Konstante folgen.

#### Beispiele:

```
MOV AX, Zaehler1 ;Direkte Adressierung ohne eckige Klammern
MOV [bigcount],ECX ;Direkte Adressierung mit eckigen Klammern
MOV ECX, [Feld+2] ;Direkte Adr. von Feld + 2 Byte
```

## Indirekte Speicheradressierung

Die direkte Adressierung reicht nicht mehr aus, wenn die Adresse der Speicherzelle erst zur Laufzeit bestimmt wird. Das kommt z.B. bei Feldern häufig vor.

Nehmen wir z.B. folgende Aufgabenstellung: Für eine Zeichenkette soll die Häufigkeit der darin vorkommenden Zeichen bestimmt werden. Man braucht ein weiteres Feld um die Häufigkeit jedes Zeichens abzuspeichern. Bei der Bestimmung der Häufigkeit muss für jedes erkannte Zeichen der dazu gehörende Häufigkeitszähler um eins erhöht werden. Auf welchen Speicherplatz zugegriffen wird, ergibt sich also erst zur Laufzeit und hängt von den Daten ab. Eine direkte Adressierung, wie z.B.

```
inc [Haufigkeit+5]
```

reicht nicht aus. Ebenso liegt der Fall bei der Programmierung von Sortieralgorithmen und vielen anderen Problemstellungen der Informatik.

Bei dem Problem der Häufigkeitsbestimmung wäre nach den Deklararationen

```
Zeichenkette DB 'ABCDEfGH'
Haeufigkeit DB 26 DUP (0)
```

im Codesegment eine direkte Adressierung wie z.B.

```
INC [Haeufigkeit+3]
```

nicht zweckmäßig, sie würde immer das Feldelement Nr.3 (das vierte) ansprechen. Man müßte statt der 3 etwas Variables einsetzen können, je nachdem wür welchen Buchstaben man den Zähler inkremetieren möchte.

Genau dies erlaubt die Register-indirekte Adressierung oder kurz indirekte Adressierung:

```
MOV BX, 3 ;Vorbereitung

INC [Haeufigkeit+BX] ;indirekte Adressierung
```

wird nun auch das Feldelement Nr.3 angesprochen, hier kann man aber zur Laufzeit berechnen, welcher Speicherplatz angesprochen werden soll, indem man BX mit diesem Wert vorbelegt, kann dann auch der 4. oder 10. Platz angesprochen werden.

Die indirekte Adressierung bietet die Möglichkeit, den Offset zur Laufzeit flexibel zu berechnen, und zwar als Summe aus dem Inhalt eines Basisregisters (BX oder BP), dem eines Indexregisters (DI oder SI) und beliebig vielen Konstanten. Die Konstanten können auch Variablennamen sein. Die allgemeine Form der indirekten Adressierung in ist:

#### [Basisregister + Indexregister + Konstanten]

Es dürfen auch ein oder zwei Anteile entfallen. (Wenn nur eine Konstante in den Klammern steht, ergibt sich eine direkte Adressierung.) Die eckigen Klammern sind Pflicht.

https://info-bw.de/ Printed on 23.07.2025 20:08

23.07.2025 20:08 3/3 Adressierung

From:

https://info-bw.de/ -

Permanent link: https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:techinf:assembler:adressierung:start?rev=1632159548

Last update: 20.09.2021 17:39

